UWAGA :

RZUTY i PRZEKROJE powinny być czytane razem
z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI
danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branżowych.
Wymiary sprawdzić na miejscu budowy.

ZESTAWIENIE :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR	POM.	POZ.	POS.	m2
0/01	Przedsionek	+/- 0,00	PVC	005,71
0/02	Komunikacja	+/- 0,00	PVC	006,77
0/03	Korytarz	+/- 0,00	PVC	074,91
0/04	Klatka schodowa	+/- 0,00	-	005,07
0/05	WC	+/- 0,00	gres	007,24
0/06	Pom. techniczne	+/- 0,00	gres	007,72
0/07	Pom. socjalne	+/- 0,00	PVC	017,52
0/08	Biuro	+/- 0,00	PVC	007,20
0/09	Pedagog	+/- 0,00	wykł.	015,75
0/**10**	Sala lekcyjna **nr. 2**	+/- 0,00	-	**067,84**
0/11	Sekretariat	+ 0,60	-	021,96
0/12	Dyrekcja (Wice dyrektor)	+ 0,60	-	010,60
0/13	Dyrekcja (Dyrektor)	+ 0,60	-	019,81
0/14	Pokój	+ 0,60	-	029,27
0/15	Komunikacja	+/- 0,00	PVC	021,01
0/**16**	Sala lekcyjna **nr. 1**	+/- 0,00	-	**033,17**
0/17	Jadalnia	+/- 0,00	gres	061,94
0/18	Kuchnia	+/- 0,00	gres	024,81
0/19	Przedsionek	+/- 0,00	gres	002,74
0/20	Zmywalnia	+/- 0,00	gres	003,50

Σ Powierzchnia użytkowa netto **444,54**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CAŁOŚCI
(Część remontowana)

NR	POM.	JEDN.	POW.
Pu	Pow. Użytkowa	m2	1 269,12
Pz	Pow. Zabudowy	m2	534,58
Pc	Pow. Całkowita	m2	1 548,48
Kb	Kubarura	m3	5 641,38
H	Wysokość Od poziomu gruntu Od poziomu parteru	m	 ok. 11,21 ok. 10,74
∠	Kąt dachu	st.°	3

Podstawa obliczeniowa: PN-ISO 9836:1977



✳	czujnik obecności 360 st., IP20, montaż na suficie
	łącznik pojedynczy hermetyczny
	łącznik pojedynczy montaż w systemie ramkowym
	łącznik świecznikowy montaż w systemie ramkowym
	łącznik schodowy montaż w systemie ramkowym
	łącznik krzyżowy montaż w systemie ramkowym
○	łącznik przycisk światło montaż w systemie ramkowym

UWAGI

1. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany które wynikną na etapie wykonastwa a będa zminami istotnymi należy zgłosić projektantowi w celu weryfikacji.
2. Istn. rozdz. na parterze wymienić na nową zgodnie z proj. W rozdz. zamontować wyłącznik główny. Zasić przycisk P.POŻ przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien mięc sygnalizacją zadziałania poprzez czerwona i zieloną kontrolke LED. Sterowanie przyłączyć do wyłącznika głównego z cewką wzrostową. Zadziałanie przycisku zdalnego P.POŻ wyłączy spod napięcia cały budynek szkoły. (stara część).
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa
4. Korytka kablowe, rurki ochronne które będą przeznaczone dla tras przewodów zasilających musza mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.
5. Gniazda montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
6. Przejścia kabli przez strefy pożarowe poziome i pionowe należy uszczelnić za pomocą rozwiązań systemowych o stopniu wytrzymałości ogniowej zgodnym z przegrodą oddzielenia pożarowego.
7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikować wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych.
8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i łazienkach stosować oprawy i osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44. Stosować kable o izolacji 450/750 V.
9. Dobrane oprawy muszą posiadac parametry techniczne, pozwalające na uzyskanie natężenia oświetlenia na karytarzach i drodze ewakuacyjnej na poziomie nie niższym od wymaganego w normach. Sposób montażu opraw na w pomieszczeniach zgodnić na etapie wykonastwa
10. Istniejące zasilania urządzeń wychodzących z wymienianej rozdzielnicy a nie ujęte w opracowaniu należy wprowadzić do nowej rozdzielnicy i zabezpieczyć
11. Istniejące instalacje należy zdemontowac i zutylizować.
12. Istniejące rozdzielnice zdemontować.

UWAGA

1.Istniejącą instalację odgromową odnowić, drut wymienić na stalowy o 8 montaż na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalować farbą ocynk antykorozyjną.

2.Należy sprawdzić skąd zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy. W przypadku zasialnie go z zdemontowanej rozdzielnicy, przycisk nalezy

3.Zasilanie dzwonków wymienić na nowe, system załączania bez zmian. (zmiane sposobu sterowania uzgodnić na etapie wykonastwa- opcja)

Lista opraw:Lista opraw:

1	PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_OPAL_17W_840 ZW
2	PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_OPAL_17W_840 NT
3	PXF Lighting HB004.2211.840.XXXX Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL
4	PXF Lighting HB005.2211.840.XXXX Fibra IV LED 1175x98 27W 5090 840 OPAL
5	PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K ZW
6	PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K NT
7	PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K ZW
8	PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K NT
9	PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED 307x307 18W OPAL 4000K

KATEGORIA: BRANŻA:
INS. ELEKTRYCZNE

TEMAT:
REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORĘCZYNIE
na części działki nr. 65/25

INWESTOR: Gmina Somonino (z/s w Somoninie)
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr. 65/25
Ul. Szkolna 7
83-311 Goręczyno

PROJEKTOWAŁ: inż. Hinc Krzysztof
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11 PODPIS

SPRAWDZIŁ: inż. Głodowski Szymon
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11 PODPIS

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTER** BUDYNEK : -

PROJEKT TECHNICZNY
Rys. **01**
Format A-2
Skala 1:100
Data Maj 2024

WYMIAROWANIE : (Kolejność od bud.) 1.OTWORY, 2.ŚCIANY, 3.OSIE, 4.CAŁOŚĆ