

Rla		
N2XH-J 5x25mm2		
ZASILANIE Z ROZDZ. RG		

Rla/FW2.1	Rla/FW2.5	Rla/FW2.7	Rla/FW2.8	Rla/FW2.9,10,11	Rla/FW2.13,2,15	Rla/FW2.17	Rla/FW2.19	Rla/FW2.20	Rla/FW2.rez	Rla/FW2.1,2,3,5	Rla/FW2.14,2,16	Rla/FW2.18	Rla/FW2.rez	Rla/FW2.03	Rla/FW2.02,08	Rla/FW2.07,2,08	Rla/FW2.09,2,11	Rla/FW2.13,2,15	Rla/FW2.17	Rla/FW2.19,2,20	Rla/FW2.19	Rla/FW2.14,2,16	Rla/FW2.13,2,12	Rla/AW	Rla/AW	Rla/AW	Rla/AW	Rla/AW
N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5
3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW	3/PE/AW
POM. 2.1;	POM. 2.5	POM. 2.7	POM. 2.8	POM. 2.8; 2.11;	POM. 2.13;2.15;	POM. 2.17;	POM. 2.19;	POM. 2.20	POM. +--	POM. 2.10;2.12;	POM. 2.14;2.16;	POM. 2.18;	POM. +--	POM. 2.03	POM. 2.05;2.06	POM. 2.07;2.08	POM. 2.09;2.11	POM. 2.13;2.15	POM. 2.17	POM. 2.19;2.20	POM. 2.19	POM. 2.14;2.16	POM. 2.12;2.13	OPISANY CON AMATURNE (NADZÓR)	OPISANY CON AMATURNE (NADZÓR)	OPISANY CON AMATURNE (NADZÓR)	OPISANY CON AMATURNE (NADZÓR)	OPISANY CON AMATURNE (NADZÓR)



Rozdzielnica R1a	
typ	PrismaSeT G
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarciowa rozdzielnicy	Ik= 10kA
Dopływ	góra
Dopływ	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarciowa	wg: IEC60947

Uwaga:

1. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy.
2. Zabudowa rozdzielnicy wymaga wydzielenia pożarowego EI60. Szczegóły zostały przedstawione w części architektonicznej.
3. Kable i przewody muszą być zgodnie z dyrektywą CPR o min. klasie: Dca-s2, d1, a1 (dla przestrzeni biurowo-socjalnej - ZLII) zgodnie z PN-E 50575, PN EN 50399, SEP-007.

W przypadku prowadzenia instalacji w ciągach dróg ewakuacyjnych zastosować kable w powłokach o klasie reakcji na ogień: B2ca-s1b,d1,a1 (CPR), lub obudować osłoną, zapewniając spełnienie wymagań dla całego układu jak w klasie B2ca-s1b,d1,a1 (CPR) - np. systemem f. Promat.
Z uwagi na powyższe całość instalacji zaprojektowano w klasie Bźca poprzez stosowanie kabla N2XH-J, dopuszcza się stosowanie klasy Dca w przypadku lokalnych podejść poza obszarem dróg ewakuacyjnych.

4. Parametry zwarciowe rozdzielnicy IK3f=10kA do potwierdzenia u operatora TAURON, po podpisaniu umowy przyłączeniowej przez Inwestora..

MAW STUDIO
MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	
PROJEKTANT SPEC. INST. ELEKTRYCZNE.:	mgr inz Grzegorz Langosz nr ewiden. uprawn. SLK/4256/POOE/12	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INST. ELEKTRYCZNE.:	mgr inz Ewa Webs nr ewiden. uprawn. SLK/7356/PWBE	PODPIS

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
110	SCHEMAT ROZDZIELNICY 400/230 R1A			110/PW/ ES/04
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	
05.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	-	

A3 x 1