LEGENDA:

	KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA
	KABEL STEROWNICZY
	RURA OSŁONOWA DVR 160
	RURA OSŁONOWA DVR 110
1f	WYPUST KABLOWY 1 FAZOWY 230 V
ZK1-ZKAGR	ZŁĄCZE KALOWE DO BUDYNKU ZOSTAŁO WYKONANE W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKU KOSZAROWEGO
TB	TABLICA ZASILANIA BRAMY

UWAGI:

1. Stosować przewody o izolacji min. 750 V a kable o izolacji 1000V.
2. Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji i stosować przegrody izolacyjne.
3. Głębokość ułożenia kabli nn 0,4 kV w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 0,7 m dla kabli o napięciu znamionowym do 0,4 kV, poza częściami dróg i ulic przeznaczonymi do ruchu kołowego, w odległości, co najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentów budynku, a w częściach dróg i parkingów oraz chodników w osłonach otaczających na głębokości, co najmniej 80 cm. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. Rury osłonowe należy zabezpieczyć uszczelniając obustronnie przed zamulaniem. Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie oraz zachować środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
4. Kable układane bezpośrednio w ziemi należy układać w wykopie, linią falistą, z zapasem 3% trasy wykopu, na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu.
5. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, osłon otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia.
6. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.

ZAKRES DOWYKONANIA JAK NA RYSUNKU.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O. SP. K.
ul. SANOMOSKA 21
60-411 POZNAŃ
tel./fax.:(61)820 75 42
www.boimp.pl
email:biuro@boimp.pl

INWESTOR	WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY UL. KOŚCIUSZKI 92/98 61-716 POZNAŃ
ZADANIE INWESTYCYJNE	REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 1 - ZAKRES INWESTYCYJNY
OBIEKT	BUDYNEK NR 1
ADRES	GARNIZON POWIDZ, K-8709 UL. KONIŃSKA 2, 62-700 TUREK DZIAŁKA NR 187/3 OBREB 0001 TUREK A
BRANŻA	ELEKTRYKA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT PROJEKTU	REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 1
TEMAT RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ BUDZYŃSKI upr. nr WKP/0182/POOE/13
SPRAWDZIŁ	mgr inż. SEBASTIAN TROCKI upr. nr WKP/0398/PWOE/13
DATA 07.2022	REJESTR 5/2021 · SKALA RYSUNKU 1:250 · NR RYSUNKU E-01
	ZADANIE PRACE POZA ZAKRESEM 57088

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O. SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniony, modyfikowany i udostępniony osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.