Rzut fundamentów - instalacja uziomów
SKALA 1:50



UWAGA!

1 Uziom fundamentowy wykonać z bednarki Fe czarnej bez powłoki 30x4 układanej w fundamentach pionowo za pomocą uchwytów skręcanych. Połączenia należy wykonać poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi być otoczone min. 5cm z każdej strony warstwą betonu.
2 Do zapewnienia dobrych złączy niezbędne jest łączenie prętów zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do połaczenia elementów obiektu (słupy stalowe, urządzenia itp.) powinny być wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach nie utrudniając w przyszłości użytkowania obiektu.
3 Wypusty do złącz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonać bednarką stalową pomiedziowaną 30x4.
4 Potwiedzić wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robót elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.
5 Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego należy wykorzystać dwa dolne pręty w ławach.

- bednarka Fe czarna bez powłoki układana w fundamentach
- miejsce łączenia
- połączenie spawane - zabezpieczyć przed korozją

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

OBIEKT:
PODWÓJNA KANCELARIA LEŚNICTW W RAMACH GOSPODARKI LEŚNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18, OBRĘB POBOBIE ŚREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M³

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PISZ
UL. GDAŃSKA 24
12-200 PISZ

NAZWA RYSUNKU:
Rzut fundamentów - instalacja uziomów

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
22.07.2021	1:50	E.1

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. ROBERT GRODZKI
PDL/0101/POOE/06