



Instalację uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.  
 Przed wylaniem stóp i ław fundamentowych należy ułożyć uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 40x4 i przyspawać go nie rzadziej niż co 5 m do zbrojenia fundamentów. Z uziomu wyprowadzić przewody uziemiające instalacji odgromowej do złączy ZK.  
 ZK - Zacisk kontrolny montowany w trudno palnej skrzynce na ścianie budynku na wysokości 50 cm od terenu.  
 Przed połączeniem pozostałych elementów konstrukcji zmierzyć wartość rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 Ω.  
 Wszystkie połączenia w ziemi wykonać metodą spawania na długości minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie połączenia wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć przed korozją.  
 ZK - złącze kontrolne

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY DLA POTRZEB OSP.		
	DZIAŁKA NR EWID. 991,993/2 BABICA, GMINA CZUDEC		
INWESTOR	GMINA CZUDEC UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC		
NAZWA RYS.	UZIOM FUNDAMENTOWY RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA	1:100
		NR RYS.	E-2
BRANŻA	INST. ELEKTRYCZNE	DATA	09.2022
PROJEKTANT	PAWEŁ ŚWIĄTEK PDK/0044/POOE/19 <small>UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH</small>		
SPRAWDZAJĄCY	WALDEMAR STEC PDK/0240/POOE/13 <small>UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH</small>		