

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego - rondo * Kórnik ul. Średzka/Młyńska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lp.	Trasa	wykop ręczny + przecisk	długość kabla NAYY- J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna HDPE 75	mufa przelotowa 35/35	słup STAL+OCYNYK 9 + fundament	słup STAL+OCYNYK 8 + fundament	słup STAL+OCYNYK7 + fundament	słup STAL+OCYNYK6 + fundament	wysięgnik h=1.5m	wysięgnik h=1.0m	wysięgnik h=0.5m	oprawa LED typ 1	oprawa LED typ 2	oprawa LED typ 3	oprawa LED typ 4	oprawa LED typ 5	oprawa LED typ 6	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	końcówki kablowe 35mm ²	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl					kpl	kpl	m	szk	m
rondo Kórnik																								
1	mufa - I/5	17	21	9	14	1	1				1			1						1	5	17	8	26
2	I/5 - I/6	50	54	9			1				1			1						1	12	50	8	59
3	I/6 - I/7	34	38	8	10			1				1			1					1	9	34	8	43
4	I/7 - I/8	21	25	7					1				1					1		1	6	21	8	30
5	I/8 - I/9	13	17	8	11			1				2			2				1	1	4	13	8	22
6	I/9 - I/10	11	15	7	8				1				1					1		1	4	11	8	20
7	I/10 - I/11	16	20	6	7					1			1				1			1	5	16	8	25
8	I/11 - I/12	9	13	8				1					2		1			1		1	4	9	8	18
9	I/12 - I/13	19	23	7	18				1				1					1		1	6	19	8	28
10	I/13 - I/14	33	37	7	9				1									1		1	8	33	8	42
11	I/14 - I/15	27	31	8	4			1			2				1			1		1	7	27	8	36
12	I/15 - I/16	29	33	8	18			1			1		1		2					1	8	29	8	38
13	I/16 - I/17	59	63	6	15					1									1	1	14	59	8	68
14	I/17 - I/18	12	16	8				1				2			2					1	4	12	8	21
15	I/18 - I/19	39	43	8	5			1			1				1					1	10	39	8	48
16	I/7 - I/7/1	25	29	8	19			1			1	1			2					1	7	25	8	34
17	I/10 - I/10/1	25	29	9	17		1				4					4				1	7	25	8	34
18	I/12 - I/12/1	27	31	8	4			1			1				1					1	7	27	8	36
19	I/12/1 - I/12/2	36	40	8	15			1			1				1					1	9	36	8	45
20	I/12/3														1									
21	I/17 - I/17/1	21	25	6						1									1	1	6	21	8	30
razem :		523	603	153	174	1	3	10	4	3	13	6	7	2	15	4	1	6	2	20	141	523	160	703