# TP10

Pz=67,2kW
k=0,6
Ps=40,3kW

| | Nr obwodu | Rodzaj odbioru | |
|---|---|---|---|
| C10 L1 | N2XH-J/YKY 3x1,5 | SZ1 | oświetlenie na zewnątrz 0,5 |
| ZEGAR STER. ZS | | | |
| B6 L1 | | | |
| C10 L1 | N2XH-J/YKY 3x1,5 | SZ2 | oświetlenie na zewnątrz 0,5 |
| ZEGAR STER. ZS | | | |
| B6 L1 | | | |
| B10 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S1 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S2 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S3 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S4 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S5 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S6 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S7 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S8 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S9 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S10 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | S11 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | SK2 | oświetlenie 0,5 |
| B10 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | EW | oświetlenie ewakuacyjne |
| B10 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | EW | oświetlenie ewakuacyjne |
| 40/0,03 L1,2,3 B10 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x1,5 | EW | oświetlenie ewakuacyjne |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G1 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G2 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G3 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G4 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G5 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G6 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G7 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G8 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G9 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G10 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G11 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G12 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G13 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G14 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G16 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G17 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G20 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G21 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G22 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G23 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G24 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G25 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G26 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G27 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G28 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G29 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G30 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | G31 | gniazdka wtykowe 1,0 |
| B16 L2 | | | rezerwa |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L3 | | | rezerwa |
| B16 L1,2,3 | N2XH-J/YnDYżo 5x2,5 | KE | kuchenka elektr. 5,0 |
| B16 L1,2,3 | N2XH-J/YnDYżo 5x2,5 | ZM | zmywarka 5,0 |
| 40/0,03 L1,2,3 B16 L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | ZM | zmywarka 2,0 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K1 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K2 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K3 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K4 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K5 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K6 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K7 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K8 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K9 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K10 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K11 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K12 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K13 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K14 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K15 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K16 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K17 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K18 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K19 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K20 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K21 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K22 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K23 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L3 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K24 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L1 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | K25 | gniazdka komputerowe,DATA 0,7 |
| B16/0,03 typ A L2 | N2XH-J/YnDYżo 3x2,5 | SP | system przyzywowy 0,2 |

3xL

Ogranicznik przepięć typu 2

W-100A

## Przykładowe wykonanie tablicy TP10




Dane rozdzielnicy:

- Metalowa
- Klasa izolacji □
- IP 44
- In=250A
- Podtynkowa
- Drzwi z zamkiem

Wymiary

- Szerokość 850mm
- Wysokość 1450mm
- Głębokość 215mm

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

| | |
|---|---|
| Temat: | **Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.** |
| Inwestor: | **Szpital Kliniczny Im. Dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego.** |
| Adres: | **ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków** |
| Projektował: | mgr inż. Rafał Góra<br>nr Upr.: MAP/0315/POOE/13 |
| Opracował: | mgr inż. Mateusz Figa |
| Tytuł: | SCHEMAT IDEOWY TABLIY TP10 - ETAP I |

| Data: | Branża: | Faza: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|---|
| 04.2022 | ELEKTRYCZNA | PROJEKT WYKONAWCZY | - | E.06 |