URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE NA POZIOMIE PARTERU:

	Oprawa awaryjna AXN sufitowa	16 szt.

URZĄDZENIA PROJEKTOWANE NA POZIOMIE PARTERU:

G1/AW	Oprawa awaryjna AXNO IP65/20 LED 1W (AXNO/1W/B/1/SE/AT/WH)	8 szt.
G2/AW	Oprawa awaryjna AXNR IP65/20 LED 1W (AXNR/1W/B/1/SE/AT/WH)	2 szt.
K1/AW	Oprawa awaryjna AXNO IP65/20 LED 3W (AXNO/3W/B/1/SE/AT/WH)	0 szt.
J1/AW	Oprawa awaryjna LOVATO PO LED 3W (LVPO/3W/C/1/SE/X/WH)	0 szt.
I1/AW	Oprawa awaryjna EXIT IP65 LED 3W (ETE/3W/B/1/SE/AT/WH)	0 szt.
K1/AW	Oprawa awaryjna AXNA, AXN LED 1*1W	9 szt.
K2/AW	Oprawa awaryjna AXPA, AXP LED 1*1W	0 szt.
EW1	Oprawa kierunkowa TWINS LED 1,2W (TW/1,2W/B/1/SE/AT/SR)	14 szt.
EW2	Oprawa ewakuacyjna AWEX OUTDOOR LED ODB RU SE	6 szt.

Mosiński Dom Kultury
Parter

Lp.	Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. Użytkowa [m2]
1	1	Hall	25,5
2	2	Biblioteka	15,2
3	3	Pomieszczenie gospodarcze	0,6
4	4	Biblioteka	14,6
5	5	Biblioteka	24,6
6	6	Wiatrolap	1,9
7	7	Hall	5,5
8	8	Sala boczna	27,0
9	9	WC	1,7
10	10	Łazienka	4,3
11	11	Sanitariaty	5,7
12	12	Sanitariaty	5,7
13	13	Korytarz	4,0
14	14	Biblioteka	114,6
15	15	Biblioteka	9,1
16	16	Biblioteka	9,4
17	17	Gabinet Dyrektora	7,5
18	18	Pomieszczenie biurowe	19,8
19	19	Pomieszczenie biurowe	17,2
20	20	Hall Główny	66,9
21	21	Korytarz	50,8
22	22	WC	7,5
23	23	Łazienka	2,3
24	24	WC	5,8
25	25	WC	3,5
26	26	Pomieszczenie biurowe	22,5
27	27	Pomieszczenie biurowe	8,8
28	28	Księgowość	13,6
29	29	Kawiarenka	30,3
30	30	WC	4,8
31	31	WC	3,1
32	32	Hall	22,0
33	33	Pomieszczenie biurowe	31,3
34	34	Pomieszczenie biurowe	15,1
35	35	Pomieszczenie biurowe	15,5
36	36	Pomieszczenie biurowe	14,0
37	37	Pomieszczenie biurowe	15,6
38	38	Pomieszczenie biurowe	12,4
39	39	Pomieszczenie biurowe	19,0

UWAGI:

1. Zasilanie do opraw awaryjnych należy doprowadzić przewodem YDYżo 2x1,5mm2 z tej samej rozdzielnicy co oświetlenie podstawowe w danym rejonie obiektu. Przewody układać w listwie instalacyjnej koloru białego, z twardego PVC, o klasie palności V-0, odporności na udary 2J. Zastosować listwy o wymiarach 35x10mm
2. Zabezpieczenie obwodów oświetlenia awaryjnego zapewnić poprzez wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S301 B10A i wkładki bezpiecznikowej typu DII BIWts 10A, które umieścić w istniejących gniazdach bezpiecznikowych -szczegóły na schematach.
3. Wyłączenie zasilania rozdzielnicy musi spowodować załączenie oświetlenia awaryjnego.
4. Moduły zasilające dla opraw oświetlenia awaryjnego mocowanego na zewnątrz wyposażyć w układ grzejny lub montować w oddzielnej puszce hermetycznej wewnątrz budynku, w odległości nie większej niż 1m od oprawy oświetleniowej.
5. Hydranty oraz inne nieuwzględnione w projekcie urządzenia PPOŻ należy doświetlić oprawą K1/AW lub K2/AW montowaną 1m od frontu urządzenia ppoż.
6. Wszystkie elementy instalacji oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
7. Oprawy oświetlenia awaryjnego montować zgodnie z normą PN 1838/2013.
8. Oprawy awaryjne pracujące na ciemno, a oprawy kierunkowe na jasno.
9. Czas pracy autonomicznej nie mniejszy niż 1h.
10. Szczegóły dotyczące wykonania i doboru opraw oświetlenia awaryjnego znajdują się w części opisowej projektu.
11. Przy wykonywaniu przepustów przez ściany ogniloodporne zastosować przepusty ogniloodpornych stanowiące granice stref pożarowych. Zastosować należy masę ogniloodporną o odporności ogniowej EI równej klasie odporności ogniowej ściany.

NAZWA OBIEKTU:
MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA

PRACOWNIA:
alarmed projekt
Alarmed Projekt Maciej Medyński
ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznań
tel.: 500 578 574
e-mail: projekty@alarmed.pl

INWESTOR:
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina

TYTUŁ RYSUNKU:
AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
RZUT PARTERU

PROJEKTANT:
MACIEJ MEDYŃSKI
NR UPR.: 999/2014 CNBOP-PIB

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. KAMILA WERNER

GŁ. PROJEKTANT:
INŻ. EUGENIUSZ GRECZKA
NR UPR.: 58/78/PW

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. TOMASZ BARTECKI

BRANŻA:	ETAP:	SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	KWIECIEŃ 2021	AOE_02