TABELA MONTAŻOWA	Obiekt: Kolonia Prawiedniki 57 – Oświetlenie placu – ETAP I	
LINII KABLOWYCH nN	Inwestor: RURGAZ	Tabela nr 1

	Adresy		KABEL										APARATURA																			RURY OCHRONNE						
			Całkowita				Zapasy																														
Oznaczenie kabla	Początek kabla	Koniec kabla	YAKXSżo 5x50 mm²	YAKYżo 5x35 mm2	YAKYżo 5x25 mm2	Długość trasy kabla	na ścianie	przy złączu (2+2 m)	przy słupie (2+2m)	Zapas kabla w ziemi – zasilanie słupów – kolejne etapy	W budynku	wężykowanie - 3%	zacisk przebijający SL9.22	Linka LgY16	ogranicznik GXO- 0,5/5	Końcówka 95	Końcówka kabl. 25	folia kablowa niebieska	opaski kablowe	Wkładka WTN1/125A gG	Bednarka cynkowana 25x4	głowica termokurczliwa do 5x10	Słup ośw. h=12m	Słup typ 2	Słup typ 3	Wysięgnik typ 1 – belka dla trzech naświetlaczy	Wysięgnik typ 2 – belka dla czterech naświetlaczy	Naświetlacz LED – 420W 56181lm	Naświetlacz LED – 495W 63840lm	Oprawa drogowa LED 38W 600lm	Masa uszczelniająca OLKIT	SRS 110 (AROT)	DVK110	DVK 75	DVR75 (AROT)	DVR110 (AROT)	A110 PS (AROT)	A 160 PS dwudzielna
			m	m	m	m	m	m	m		m	m	szt.	m	szt.	szt.	szt.	mb	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kg	m	m	m	m	m	m	m
1	istn rozdzielnica obiektowa	proj. SZ.O.P	61					1			60	0									15	2									1						
	ETAP I – OBW. 1																																				
3	proj SZ.O/P	proj. słup nr 3		242		166	32	1	2	34		7						166	28			2	1			1		3			1			39	127			
4	proj. słup nr 3	proj. słup nr 2		25		20			4			1						20	3			2	1			1		3			1				20			
5	proj. słup nr 2	proj. słup nr 1		25		20			4			1						20	3		15	2	1			1		3			1				20			
	ETAP I – OBW. 2																		0																		
6	proj SZ.O/P	proj. słup nr 14		222		147	37	1	2	31		4						147	40			2	1			1		3			1			26	121			
7	proj. słup nr 14	proj. słup nr 13		25		20			4			1						20	3			2	1			1		3			1				20			
8	proj. słup nr 13	proj. słup nr 12		25		20			4			1						20	3			2	1			1		3			1				20			
9	proj. słup nr 12	proj. słup nr 11		74		68			4			2						68	12		15	2	1			1			3		1				68			
RAZEM			**61**	**637**	**0**	**461**	**69**	**3**	**24**	**65**	**60**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**92**	**0**	**45**	**16**	**7**	**0**	**0**	**7**	**0**	**18**	**3**	**0**	**8**	**0**	**0**	**65**	**396**	**0**	**0**	**0**