







LEGENDA:
Instalacja odgromowa

-  złącze kontrolne w studziencie ziemnej lub ściennej drut odgromowy FeZn Ø8mm prowadzony na uchwytych (rozstawienie co 1,2m)
-  bednarka FeZn 30x4 (uziemiaenie fundamentowe)
-  Złącze krzyżowe
-  Zwód pionowy - drut fi 8, dł. 0,5m
-  zabezpieczenie czerpni i wyrzutni wentylacji
-  Zwód pionowy - maszt na podstawie betonowej o wys. 2,5m

Uwagi:
INSTALACJA ODGROMOWA :

- Zwody poziome należy wykonać z drutu FeZn Ø 8.
- Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe (konstrukcje, kominki, rynny) wystające ponad płaszczyznę dachu.
- Odległość zwodów od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10 cm.
- Złącza kontrolne instalować w gruncie w studziencie ziemnej lub w ścianie w skrzynce kontrolnej.
- Połączenie zwodów pionowych z uziomem fundamentowym wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm. Taśmę na budynku osłonić do wysokości 1,5 m nad ziemią oraz 0,5 m pod ziemią.
- Uziom fundamentowy wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm.
- Wszystkie połączenia uziomu fundamentowego wykonać jako spawane.

Rzut dachu
instalacja odgromowa
skala 1:100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepolno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkraj.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUŁ RYS.: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Rafał Kobieliowski Upr.Nr POM/0181/PWBE/19		SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inż. Karol Golebiowski Upr.Nr POM/0179/PWOWE/08	
SKALA 1:100	NR. PROJ. 01/2021	NR. RYS. 4IE	DATA: 09.2021