

Specyfikacja techniczna Przełącznika/splitera HDMI 2x4 LKV342 PRO 4Kx2K firmy Talvico.

DANE TECHNICZNE:

1. Dopuszczalne rozdzielczości HDMI 480p/576p/720p /1080p 480i/576i/1080i,
2. Zasilanie 5V DC (ze złącza HDMI lub dodatkowego zasilacza),
3. Zasilacz wejście 100~240V 50/60Hz 0,6A wyjście 5V DC / 3A,
4. Zmiana wyboru wyświetlanego sygnału wejściowego na wyjściu za pomocą pilota i przycisków na przełączniku,
5. Zasilanie nadajnika zdalnego sterowania baterią CR2025,
6. Ilość gniazd wejściowych HDMI - 4 ,
7. Ilość gniazd wyjściowych HDMI – 2,
8. Możliwość wyświetlania obrazu na wyjściach wybranych różnych wejść jak również możliwość wyświetlania tego samego sygnału na dwóch wyjściach jednocześnie,
9. Wyjście sygnału AUDIO/SPDIF OUTPUT min. 1 szt.
10. Możliwość montażu na ścianie,
11. Gwarancja – 24 miesiące od momentu dostarczenia.

BUDOWA

1. Otwory do montażu ściennego górne.
2. Odbiornik sygnału nadajnika zdalnego sterowania IR.
3. Gniazda wejściowe **HDMI INPUT 1 ~ 4.**
4. Przycisk wyboru wejścia podłączanego do wyjścia **B.**
5. Przycisk wyboru wejścia podłączanego do wyjścia **A.**
6. Wyjście **HDMI OUTPUT A i B**
7. Otwory do montażu ściennego dolne.
8. Gniazdo zasilania **DC 5V.**
9. **Wyjście sygnału AUDIO/SPDIF OUTPUT.**
10. Gniazdo dodatkowego odbiornika sygnału nadajnika zdalnego sterowania IR.
11. Diody sygnalizacji numeru wejścia podłączanego do wyjścia **A.**
12. Dioda sygnalizacji zasilania **POWER.**
13. Diody sygnalizacji numeru wejścia podłączanego do wyjścia **B.**

