


PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA MIESZKANIA RG



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nr obwodu | | | RG-O1 | RG-O2 | RG-O3 | RG-G1 | RG-G2 | RG-G3 | RG-G4 | RG-G5 | RG-G6 | RG-G7 | RG-G8 |
| nazwa obwodu | rozłącznik | ochronnik | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | wypust 230V | dzwonek |
| Opis odbiornika | izolacyjny | przepięć | | | awaryjne | | | | | | | wentylacja | |
| | 40/3 | klasy II | | | | | | | | | | | |
| | In=40A | | | | | | | | | | | | |
| typ przewodu | YDY5x6mm2 | | YDY3,4px1,5mm2 | YDY3,4px1,5mm2 | YDY3,4px1,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x1,5mm2 | YDYp3x1,5mm2 |
| moc obwodu[kW] | \sum =12kW | LgY6 | ~0,5kW | ~0,5kW | ~0,1kW | ~2,0kW | ~2,0kW | ~2,0kW | ~2,0kW | ~2,0kW | ~2,0kW | ~0,1kW | ~0,1kW |

-MWA-
Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesołowska
ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919
www.mwa-pracownia.pl

Opracował: mgr inż. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalności elektrycznej

Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalności elektrycznej

Nazwa inwestycji :
Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji C.O gazowe, elektrycznych, wod-kan, went. mech.

Obiekt:
MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 24 W SZCZECINIE, działki nr 131, 20/13, obręb 1025

Temat rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Branża:
ELEKTRYCZNA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

skala: data: 04.2020 nr rys.: **E2**