

WYTYCZNE ZESTAWU PRZENOŚNEGO Z MIKSEREM DLA HALI SPORTOWEJ W BRANICACH

ZESTAW PRZENOŚNY Z MIKSEREM – 1 SZT.

1. Moc wzmacniaczy [W]: SUB 1x250W, kolumna 8x20W klasa D
2. Wejścia mikrofonowe symetryczne, elektroniczne: wejścia XLR 1-4
 - przełącznik MIC/LINE: tak
 - regulacja czułości MIC: -40dB ÷ -15dB
 - regulacja czułości LINE: -15dB ÷ +5dB
 - impedancja: 1,6kΩ
 - zasilanie Phantom: 24V DC
 - filtr HPF: 100Hz, 6dB/oct.
 - regulacja (bas, sopran): ±12dB , 100Hz, 10kHz
3. Wejście uniwersalne (mono/stereo): wejście RCA 5
 - czułość wejściowa: -10dB ÷ +12dB
 - impedancja: 10kΩ
 - regulacja (bas, sopran): ±12dB, 100Hz, 10kHz
4. Limiter: podwójny, szczytowy: na wejściu, DSP i na końcówce mocy
5. Ilość głośników wysokotonowych: 1x magnetostaticzny wstęgowy, 4x kopułkowy 1"
6. Ilość głośników szerokopasmowych: 10x 3,5" neodym
7. Ilość głośników niskotonowych: 12" neodym"
8. Pasmo przenoszenia kolumny centralnej: 170 - 18000Hz
9. Pasmo przenoszenia subwoofera: 30 - 250Hz
10. Kąt otwarcia w płaszczyźnie poziomej (stały): 120° (-6dB, 1kHz ÷ 8kHz)
11. Kąt otwarcia w płaszczyźnie pionowej: 8°
12. Zasięg słyszalności [m]: 20
13. Zasilanie [V]: 230V lub 115V (50Hz, ± 10%)