

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **1 ark. 17** obręb **Pobiedziska** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 1399/2022/OD5/ZR6 z dnia 26.01.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:

- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm² - 20(28)m - obw. I
- Proj. słup stożkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy F-120v35, oprawa 20 LEDs 1000mA CW 757 65W, wychylenie opraw 5°
- Proj. rura osłonowa DVK 75 - wykop otwarty
- Proj. przecisk pod drogą SRS 75
- Proj. studzienka SKR 1,
- Proj. szafa sterownicza MSR
- Proj. sygnalizatory kołowe
- Proj. sygnalizatory piesze
- Proj. detektor radarowy
- Proj. przyciski dla pieszych
- Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

Inwestycja	PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ W POBIEDZISKACH (dz. nr 28 ark. 20, dz. nr 1 ark. 17)		
Zamawiający	GMINA POBIEDZISKA ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Wykonawca	ACHT SP. Z O.O. ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska		
Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY		Data
Obiekt	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJA I DOSWIETLENIEM		maj 2022
Lokalizacja	Pobiedziska ul. Poznańska dz. 1 ark. 17 obręb Pobiedziska		
Tytuł rysunku	Sygnalizacja świetlna - schemat zasilania, obwodów kablowych		
Skład zespołu	Imię i Nazwisko	Podpis	Rysunek nr
Projektował	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09		E-4